

GMeter-1 Gaussmeter digitale

Con sonda assiale o trasversale

A sonda di Hall, viene utilizzato per la misura dell'intensità di campi magnetici AC/DC, con alta risoluzione.

- ✓ Misura del Campo Magnetico Residuo
- ✓ Funzione di mantenimento del massimo valore misurato
- ✓ Spegnimento automatico
- ✓ Azzeramento sonda automatico
- ✓ Unità di misura: G, T, Oe, A/m
- ✓ Funzionamento in DC:
 - Range di misura: 30kG, 3kG, 300G
 - Risoluzione: 10G, 1G, 0,1G
 - Accuratezza: 2% sulla lettura +0,1% f.s.
- ✓ Funzionamento in AC:
 - Range di misura: 3kG, 300G
 - Risoluzione: 1G, 0,1G
 - Accuratezza: 5% sulla lettura +0,2% f.s.
 - Frequenza: 10Hz – 10kHz

Complesso di fornitura:

- Elettronica
- Sonda di Hall assiale con protezione integrale oppure sonda Trasversale
- Valigetta
- Manuale di istruzioni in ITALIANO

