

GM09 Gaussmeter digitale

Con sonda trasversale

A sonda di Hall, viene utilizzato per la misura dell'intensità di campi magnetici AC/DC, con alta risoluzione.

- ✓ Display touchscreen a colori retroilluminato
- ✓ Connessione bluetooth con trasferimento semplice verso pc dei dati memorizzati in formato csv
- ✓ Batteria ricaricabile agli ioni di litio, carica mediante USB-C
- ✓ Per la misura di campi magnetici Alternati e Continui - Misura del Campo Magnetico Residuo
- ✓ Range di misura: AUTO, ± 3 mT, ± 30 mT, ± 300 mT, ± 3.000 T
- ✓ Unità di misura: Gauss Tesla A/mt - Oersted (conversioni: $1 \text{ mT} = 10 \text{ G} = 0,796 \text{ kA/m}$)
- ✓ Risoluzione: 2 microTesla, 0.02 Gauss (Oe), 160A/m
- ✓ Precisione: migliore dell'1% (a 20°C) tracciabile NPL
- ✓ Funzioni: C.C. – C.C. picco – C.A. eff. – C.A. picco – ed altre funzioni
- ✓ Strumento made in UK



Complesso di fornitura:

- ✓ Elettronica
- ✓ Sonda di Hall trasversale
- ✓ Valigetta
- ✓ Camera di azzeramento
- ✓ Manuale di istruzioni in ITALIANO e in INGLESE

